

Digitális multiméter & Toll multiméter

PAN Pocketmeter

Zseb multiméter True RMS 300V CAT III

- Valódi RMS (True RMS Measurement)
- Érintés nélküli feszültség detektor 3 fokozatú (NCV)
- 1 pólusú fázisteszt akusztikus riasztással
- Analóg bar
- digitális kijelző 21,5 mm
- **Automatikus tartományválasztás**
- dióda teszt
- **LED zseblámpa**
- Automatikus kikapcsolás

Szállítási terjedelem: használati utasítás, Vizsgáló kábel, táska, Az elemeket nem tartalmazza



Műszaki adatok	PAN Pocketmeter
Egyenfeszültség DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Ellenállás (Ω)	1 Ω - 10 MΩ
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 30 Ω
Frekvencia (Hz)	1 Hz - 1000 Hz
Kapacitás (F)	0,1 μF - 6000 μF
Pontosság (%)	0,8 % - 4,5 %
Méret	136 x 67 x 12 mm
Súly (bruttó / nettó)	233 / 111 g
Szükséges elem(ek):	2 x CR2032
Mérési kategória (CAT)	CAT III 300 V / CAT II 600 V



PAN Pocketmeter Video DE:



PAN Pocketmeter Video EN:

